



## Allmän information

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Artikelnummer              | 156933         |
| EAN                        | 4050300517797  |
| Tillverkarkod              | 4050300517797  |
| Varumärke                  | Osram          |
| Tillverkarens namn         | L 18W/840 FLH1 |
| Rekommenderad köpquantitet | 25             |
| Garanti från LamporNu      | 1 år           |
| Energimärkning             | G              |
| Energimärkning gammal      | A              |
| Livslängd (h)              | 20000          |
| Roterbar                   | Nej            |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | Fluorescerande              |
| Watt                    | 18W                         |
| Dimbar?                 | Ja, med dimbar driftdon     |
| Lampsockel              | G13 (T8)                    |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 1350lm                      |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 75                          |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Driftdon Krävs | Ja               |
| Längd          | 60cm             |
| Typ av sensor  | Ingen sensor     |
| Produkttyp     | TL-8 / T8 Lysrör |

## Ljuskällor info

|              |         |
|--------------|---------|
| Produktserie | Lumilux |
|--------------|---------|

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Längd (mm)    | 600 |
| Diameter (mm) | 26  |

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

